Cal Power
Via Acquanera, 29 22100 COMO
tel. 031.526.566 (r.a.) fax 031.507.984
info@calpower.it www.calpower.it

	Residenziale/commerciale parte elettrica			Uso generico				Indus-triale elettrico	Settore HVAC/R (ventilazione, riscaldamento, climatizza-zione)	Applicazioni industriali sofisticate, servizi pubblici		iFlex accessori	Fluke Connect™			Perdite
	323	324	325	365	373	374	375	376/381	902	353	355	i2500-10/ i2500-18	a3000FC	a3001FC[1]	a3002FC[1]	360
Misure																
Corrente AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Volt AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				●	
Resistenza	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
Continuità	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
Volt DC	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
Corrente DC			●	●		●	●	●	●	●	●				●	
Vero RMS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Frequenza			●				●	●		●	●	●				
Tensione AC + DC											●					
Corrente AC + DC										●	●					
Min/Max/Med						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Temperatura		●	●						●							
Capacità		●	●		●	●	●	●	●							
Caratteristiche speciali																
odalità corrente di spunto						●	●	●		●	●	●	●	●		
Filtro passa-basso							●	●		●	●					
Armoniche, alimentazione, registrazione dei dati													- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	
Puntale di corrente flessibile iFlex™ da 45 cm						Opzionale	Opzionale	Include								
Puntale di corrente flessibile iFlex™ da 25 cm						Opzionale	Opzionale	Opzionale						●		
Display remotizzabile								- / ●								
Torcia				●												
Display																
Funzione “Display Hold”	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
Retroilluminazione		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
Specifiche																
Apertura delle ganasce	30 mm	30 mm	30 mm	18 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm	30,5 mm	58 mm	58 mm	Bobina 7,5 mm	34 mm	254 mm		40 mm
Gamma di corrente AC RMS	Da 0 a 400,0 A	Da 0 a 400,0 A	Da 0 a 400,0 A	Da 0 a 200,0 A	Da 0 a 600,0 A	Da 0 a 600,0 A	Da 0 a 600,0 A	Da 0 a 999,9 A	Da 0 a 600,0 A	Da 0 a 1400 A	Da 0 a 1400 A	Da 0 a 2500 A	0,5 a 400 A	0,5 a 2500 A	0,5 a 600 A	Da 0 a 60 A
Precisione per misure di corrente AC (50/60 Hz)	2,00% ± 5 punti	1,50% ± 5 punti	2,00% ± 5 punti	2 % ± 5 punti	2 % ± 5 punti	2 % ± 5 punti	2 % ± 5 punti	2 % ± 5 punti	2 % ± 5 punti	1,5 % ± 5 punti	1,5 % ± 5 punti	3 % ± 5 punti	2% ± 5 punti	3% ± 5 punti	AC: 1,0% ±3 punti DC: 0,5% ±3 punti	1 % ± 5 punti
Risposta AC	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Vero RMS	Determinazione della media
Gamma di corrente DC			Da 0 a 400A	Da 0 a 200 A		Da 0 a 600,0 A	Da 0 a 600,0 A	Da 0 a 999,9 A	Da 0 a 200 µA	Da 0 a 2000 A	Da 0 a 2000 A				Da 0 a 1000 A	
Precisione per misure di corrente DC			2 % ± 5 punti	2 % ± 5 punti		2 % ± 5 punti	2 % ± 5 punti	2 % ± 5 punti	1 % ± 5 punti	1,5 % ± 5 punti	1,5 % ± 5 punti				0,5 % ± 3 punti	
Gamma di tensione AC	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 1000 V	Da 0 a 600,0 V		Da 0 a 600,0 V					
Precisione per misure tensione AC	1,5% ± 5 punti	1,5% ± 5 punti	1,5% ± 5 punti	2 % ± 5 punti	1 % ± 5 punti	1,5 % ± 5 punti	1,5 % ± 5 punti	1,5 % ± 5 punti	1 % ± 5 punti		1 % ± 5 punti					
Gamma di tensione DC	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 600,0 V	Da 0 a 1000 V	Da 0 a 600,0 V		Da 0 a 1000 V					
Precisione per misure di tensione DC	1 % ± 5 punti	1 % ± 5 punti	1 % ± 5 punti	2 % ± 5 punti	1 % ± 5 punti	1 % ± 5 punti	1 % ± 5 punti	1 % ± 5 punti	1 % ± 5 punti		1 % ± 5 punti					
Gamma di resistenza	Da 0 a 4000 Ω	Da 0 a 4000 Ω	Da 0 a 4000 Ω	Da 0 a 6000 Ω	Da 0 a 6000 Ω	Da 0 a 6000 Ω	Da 0 a 6000 Ω	Da 0 a 60 kΩ	Da 0 a 9999 Ω		Da 0 a 400 kΩ					
Gamma di misura della frequenza			500 Hz				500 Hz	500 Hz		Da 5 a 1000 Hz	Da 5 a 1000 Hz	500 Hz				
Potenza unità																
Spegnimento automatico	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Condizioni di garanziae norme di sicurezza																
Garanzia (anni)	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Categorie di sicurezza (EN61010-1)	CAT III 600 V, CAT IV 300 V	CAT III 600 V, CAT IV 300 V	CAT III 600 V, CAT IV 300 V	600 V CATIII	600 V CATIII, 300 V CAT I	1000 V CAT III, 600 V CAT IV	1000 V CAT III, 600 V CAT IV	1000 V CAT III, 600 V CAT IV	600 V CAT III	1000 V CAT III, 600 V CAT IV	1000 V CAT III, 600 V CAT IV	1000 V CAT III, 600 V CAT IV	CAT III 600 V	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	300 V CAT III

[1] Pinza non inclusa